Tôi muốn nhóm nhiều TV hiển thị cùng một nội dung như nhau thì làm thế nào?

Quản lý màn hình · https://signage.vn/help/quan-ly-man-hinh/toi-muon-nhom-nhieu-tv-hien-thi-cung-mot-noi-dung-nhu-nhau-thi-lam-the-nao/

Việc gộp nhóm nhiều TV với nhau và cho chiếu cùng nội dung giúp bạn quản lý và cập nhật nội dung cực kỳ hiệu quả, đặc biệt trong một hệ thống có nhiều màn hình lắp tại nhiều địa điểm khác nhau. Sau đây là hướng dẫn và video minh họa cách làm việc này sử dụng tính năng tạo nhóm (group) và tạo kênh phát (channel) của VietApps Digital Signage:

Embedded media: https://signage.vn/wp-content/uploads/digital-signage-group.mp4

1. Tạo nhóm TV (Groups)

- Đăng nhập hệ thống VietApps Signage.
- Trên Dashboard, chọn mục **Screens** (quản lý thiết bị/màn hình).
- Tìm nhấn nút **Groups**.
- Bấm **Add Group** và đặt tên cho nhóm (ví dụ: “Phòng họp”, “Cửa hàng A”, “Khu vực 1”...).
- Chọn cách lắp màn hình của nhóm là ngang hay dọc. Lưu ý là không gộp nhóm được các TV lắp ngang và dọc với nhau.
- Bấm **Publish** để hoàn tất tạo nhóm.

---

2. Thêm TV vào nhóm

- Vào **Screens** trên Dashboard.
- Chọn **Screens** để xem danh sách màn hình. Bấm vào **Set Screen Conten**t ở cột Media Source của màn hình này.
- Bấm **Change Source Type**, trong danh sách hiện ra chọn kiểu nội dung **Groups**.

- Trong danh sách nhóm mới xuất hiện, chọn tên nhóm ở trên để đưa màn hình vào nhóm.
- Làm tương tự cho các màn hình còn lại cần đưa vào nhóm.

3. Gán Channel cho nhóm TV

- Sau khi tạo nhóm, trong danh sách Groups, chọn nhóm Groups muốn cấu hình.
- Bấm vào **Set Screen Conten**t ở cột Media Source.
- Chọn **Channels** và chọn Channel cần phát đồng loạt cho nhóm. Lưu ý Channel cần được tạo trước đó.
- Chọn và bấm **Publish** lưu lại và ra lệnh các màn hình trong nhóm cập nhật Channel mới này.
- Kiểm tra lại để xác nhận để mọi TV trong nhóm đều tự động cập nhật nội dung từ Channel đã chọn.

Lưu ý:

- Khi thao tác trên nhóm, việc cập nhật nội dung, lên lịch phát... đều áp dụng cho tất cả TV trong group.
- Có thể thêm/bớt TV khỏi nhóm bất cứ lúc nào, rất phù hợp khi di chuyển thiết bị hoặc thay đổi bố trí.
- Nếu cần phát nội dung khác nhau giữa các nhóm, hãy tạo nhiều Group và gán Channel phù hợp cho từng nhóm.